

## Ящики управления серии Я5000

Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором серии Я5000 предназначены для управления электродвигателями в продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы, в трехфазных электросетях напряжением 380/220 В, частотой (50 – 60) Гц с типами заземления TN-S, TN-C, TN-C-S по ГОСТ 30331.2

Ящик каждого типоразмера имеет сварную конструкцию корпуса с дверью, фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IP31. В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков в уплотненном исполнении со степенью защиты IP54.

Аппаратура устанавливается в ящике на специальной панели и на двери с внутренней стороны.

Ящики управления Я5000 могут быть использованы в жилых и общественных зданиях и на промышленных предприятиях.

Типоразмеры ящиков Я5000:

Тип ящика	Типовой индекс	Номинальный ток ящика, А	Предел устанавливаемого теплового реле, А	Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, А	Примечание	Габаритные размеры НхLxB, мм	Вес, кг		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Однофидерные неререверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой</b>									
Я5110	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	10		
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			10		
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			10		
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			10		
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			10		
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			10		
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			11		
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			11		
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0			12,5		
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			12,5		
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0			12,5		
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0			600x400x225	14	
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0				14	
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0				15	
3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0	20					
Я5110	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0	600x600x275	22			
	4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0		22			
	4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0		25			
	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0		25			
	<b>Однофидерные неререверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем</b>								
	Я5111	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65		2,0		400x300x225	10
2074УХЛ4		1,0	0,61-1,0	2,0	10				
2274УХЛ4		1,6	0,95-1,6	2,0	10				
2474УХЛ4		2,5	1,5-2,6	3,0	10				
2674УХЛ4		4,0	2,4-4,0	5,0	10				
2874УХЛ4		6,3	3,8-6,0	10,0	10				
2974УХЛ4		8,0	5,5-8,0	10,0	11				
3074УХЛ4		10,0	7,0-10,0	16,0	11				
3174УХЛ4		12,5	9,5-14,0	16,0	13				
3274УХЛ4		16,0	13,0-19,0	20,0	13				
3474УХЛ4		25,0	18,0-25,0	32,0	13				
3574УХЛ4		31,5	27,2-36,8	40,0	600x400x225	14			
3674УХЛ4		40,0	34,0-40,0	50,0		14			
3774УХЛ4		50,0	42,5-57,5	63,0		15			
3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0	20					
Я5111	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0	600x600x275	22			
	4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0		22			
	4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0		25			
	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0		25			
	<b>Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами</b>								

Я5410	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	11
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			11
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			11
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			11
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			11
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			11
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			12
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			12
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0		600x400x225	15
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			15
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0			15
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0			20
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0			20
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0		600x600x275	22
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0			22
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0		800x600x275	28
4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0	28			
4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0	32			
4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0	32			

**Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателями**

Я5411	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	12
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			12
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			12
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			12
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			12
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			12
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			14
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			14
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0		600x400x225	22
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			22
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0			22
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0			23
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0			23
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0		600x600x275	24
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0			24
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0		800x600x275	29
4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0	29			
4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0	33			
4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0	33			

**Однофидерные неревверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами**

Я5112	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	11
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			11
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			11
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			11
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			11
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			11
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			12
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			12
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0		600x400x225	13
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			13
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0			13
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0			15
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0			15
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0		600x600x275	20
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0			20
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0		600x600x275	22
4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0	22			
4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0	25			
4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0	25			

<b>Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателями</b>								
Я5113	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	11	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			11	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			11	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			11	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			11	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			11	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			12	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			12	
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0			13	
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			13	
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0			13	
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0			600x400x225	15
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0				15
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0				20
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0				20
3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0	600x600x275	22			
4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0		22			
4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0		25			
4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0		25			
<b>Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и ламами</b>								
Я5412	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	11	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			11	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			11	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			11	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			11	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			11	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			13	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			13	
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0			600x400x225	17
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0				17
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0				17
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0				20
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0			20	
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0			600x600x275	22
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0				22
3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0	800x600x275	27			
4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0		27			
4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0		33			
4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0		33			
<b>Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателями</b>								
Я5413	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	12	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			12	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			12	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			12	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			12	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			12	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			14	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			14	
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0			600x400x225	17
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0				17
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0				17
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0				21
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0			21	
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0			600x600x275	23
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0				23
3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0	800x600x275	29			
4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0		29			
4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0		33			

	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0			33	
<b>Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами на каждый фидер</b>								
Я5114	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		600x400x225	18	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			18	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			18	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			18	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			18	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			18	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			20	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			20	
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0			22	
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			22	
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0			22	
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0			600x600x275	25
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0				25
	<b>Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателями на каждый фидер</b>							
Я5115	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		600x400x225	18	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			18	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			18	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			18	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			18	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			18	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			20	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			20	
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0			21	
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			21	
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0			21	
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0			600x600x275	25
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0				25
	<b>Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами на каждый фидер</b>							
Я5414	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		600x400x225	19	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			19	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			19	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			19	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			19	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			19	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			22	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			22	
	<b>Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами и переключателями на каждый фидер</b>							
Я5415	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		600x400x225	19	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			19	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			19	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			19	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			19	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			19	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			22	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			22	
	<b>Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампами на каждый фидер</b>							
	1874АУХЛ4	0,6	0,38-0,65	3,0	Сумма токов		19	
	2074АУХЛ4	1,0	0,61-1,0				19	
	2274АУХЛ4	1,6	0,95-1,6				19	
	2474АУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19	
	2074БУХЛ4	1,0	0,61-1,0	5,0			19	
	2274БУХЛ4	1,6	0,95-1,6				19	
	2474БУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19	
	2674БУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19	

Я5124	2274ВУХЛ4	1,6	0,95-1,6	10,0	обоих фидеров не должна превышать ток расцепителя автоматич. выключателя	600x400x225	19
	2474ВУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19
	2674ВУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2874ВУХЛ4	6,3	3,8-6,0				19
	2274ГУХЛ4	1,6	0,95-1,6	10,0			19
	2474ГУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19
	2674ГУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2874ГУХЛ4	6,3	3,8-6,0				19
	2974ГУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	2474ДУХЛ4	2,5	1,5-2,6	16,0			19
	2674ДУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2874ДУХЛ4	6,3	3,8-6,0				19
2974ДУХЛ4	8,0	5,5-8,0	21				
3074ДУХЛ4	10,0	7,0-10,0	21				

**Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампами на каждый фидер**

Я5124	2474ЕУХЛ4	2,5	1,5-2,6	16,0	Сумма токов обоих фидеров не должна превышать ток расцепителя автоматич. выключателя	600x400x225	19
	2674ЕУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2874ЕУХЛ4	6,0	3,8-6,0				19
	2974ЕУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	3074ЕУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	3174ЕУХЛ4	12,5	9,5-14,0				23
	2674ИУХЛ4	4,0	2,4-4,0	20,0			19
	2874ИУХЛ4	6,0	3,8-6,0				19
	2974ИУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	3074ИУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	3174ИУХЛ4	12,5	9,5-14,0				23
	3274ИУХЛ4	16,0	13,0-19,0				23
	2874КУХЛ4	6,0	3,8-6,0	32,0			19
	2974КУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	3074КУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	3174КУХЛ4	12,5	9,5-14,0				23
	3274КУХЛ4	16,0	13,0-19,0				23
	3474КУХЛ4	25,0	18,0-25,0				23
	2974ЛУХЛ4	8,0	5,5-8,0	40,0			21
	3074ЛУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	3174ЛУХЛ4	12,5	9,5-14,0				23
	3274ЛУХЛ4	16,0	13,0-19,0				23
	3474ЛУХЛ4	25,0	18,0-25,0				23
	3274ЛУХЛ4	16,0	13,0-19,0	50,0			23
3474ЛУХЛ4	25,0	18,0-25,0	23				

**Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами и переключателями на каждый фидер**

Я5125	1874АУХЛ4	0,6	0,38-0,65	3,0	Сумма токов обоих фидеров не должна превышать ток расцепителя автоматич. выключателя	600x400x225	19
	2074АУХЛ4	1,0	0,61-1,0				19
	2274АУХЛ4	1,6	0,95-1,6				19
	2474АУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19
	2074БУХЛ4	1,0	0,61-1,0	5,0			19
	2274БУХЛ4	1,6	0,95-1,6				19
	2474БУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19
	2674БУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2274ВУХЛ4	1,6	0,95-1,6	10,0			19
	2474ВУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19
	2674ВУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2874ВУХЛ4	6,3	3,8-6,0				19
	2274ГУХЛ4	1,6	1,5-2,6	10,0			19
	2474ГУХЛ4	2,5	2,4-4,0				19
	2674ГУХЛ4	4,0	3,8-6,0				19
	2874ГУХЛ4	6,3	5,5-8,0				19

	2974ГУХЛ4	8,0	7,0-10,0				21
	2474ДУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19
	2674ДУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2874ДУХЛ4	6,3	3,8-6,0	16,0			19
	2974ДУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	3074ДУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	2474ЕУХЛ4	2,5	1,5-2,6				19
	2674ЕУХЛ4	4,0	2,4-4,0				19
	2874ЕУХЛ4	6,3	3,8-6,0	16,0			19
	2974ЕУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	3074ЕУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	3174ЕУХЛ4	12,5	9,5-14,0				23
<b>Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами и переключателями на каждый фидер</b>							
Я5125	2674ИУХЛ4	4,0	2,4-4,0		Сумма токов обоих фидеров не должна превышать ток расцепителя автоматич. выключателя	600x400x225	19
	2874ИУХЛ4	6,3	3,8-6,0				19
	2974ИУХЛ4	8,0	5,5-8,0	20,0			21
	3074ИУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	3174ИУХЛ4	12,5	9,5-14,0				23
	3274ИУХЛ4	16,0	13,0-19,0				23
	2874КУХЛ4	6,3	3,8-6,0				19
	2974КУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	3074КУХЛ4	10,0	7,0-10,0	32,0			21
	3174КУХЛ4	12,5	9,5-14,0				23
	3274КУХЛ4	16,0	13,0-19,0				23
	3474КУХЛ4	25,0	18,0-25,0				23
	2974ЛУХЛ4	8,0	5,5-8,0				21
	3074ЛУХЛ4	10,0	7,0-10,0				21
	3174ЛУХЛ4	12,5	9,5-14,0	40,0			23
	3274ЛУХЛ4	16,0	13,0-19,0				23
3474ЛУХЛ4	25,0	18,0-25,0		23			
	3274МУХЛ4	16,0	13,0-19,0	50,0			23
	3474МУХЛ4	25,0	18,0-25,0				23
<b>Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампами на каждый фидер</b>							
Я5424	2274УХЛ4	1,6		2,0		600x400x225	19
	2474УХЛ4	2,5		3,0			19
	2674УХЛ4	4,0		5,0			19
	2874УХЛ4	6,3		10,0			19
	2974УХЛ4	8,0	-	10,0			21
	3074УХЛ4	10,0		16,0			21
	3174УХЛ4	12,5		16,0			23
	3274УХЛ4	16,0		20,0			23
<b>Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами и переключателями на каждый фидер</b>							
Я5425	2274УХЛ4	1,6		2,0		600x400x225	19
	2474УХЛ4	2,5		3,0			19
	2674УХЛ4	4,0		5,0			19
	2874УХЛ4	6,3		10,0			19
	2974УХЛ4	8,0	-	10,0			21
	3074УХЛ4	10,0		16,0			21
	3174УХЛ4	12,5		16,0			23
	3274УХЛ4	16,0		20,0			23
<b>Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой</b>							
Я5130	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0			400x300x225	23
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0				23
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0				23
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	-			24
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0				24

	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5				27	
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0				27	
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0				31	
	4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0				31	
	4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	-		600x400x225	33	
	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0				33	
<b>Однофидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем</b>								
Я5131	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0				23	
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0				23	
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0				23	
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	-		400x300x225	24	
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0				24	
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5				27	
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0				27	
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0				31	
	4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	-		600x400x225	31	
	4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0				33	
	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0				33	
	<b>Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампами</b>							
	Я5430	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0				14
		3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	-		400x300x225	14
3474УХЛ4		25,0	18,0-25,0				14	
3574УХЛ4		31,5	27,2-36,8	-		600x400x225	20	
3674УХЛ4		40,0	34,0-40,0				20	
3774УХЛ4		50,0	42,5-57,5				32	
3874УХЛ4		63,0	53,5-63,0				32	
3974УХЛ4		80,0	68,0-92,0	-		600x600x275	36	
4074УХЛ4		100,0	85,0-100,0				36	
4174УХЛ4		125,0	106,0-143,0				39	
4274УХЛ4		160,0	136,0-160,0				39	
<b>Однофидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателями</b>								
Я5431		3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0				13
		3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	-		400x300x225	13
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0				13	
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	-		600x400x225	18	
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0				18	
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5				21	
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0				21	
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	-		600x600x275	27	
	4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0				27	
	4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0				32	
	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0				32	
	<b>Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампой на каждый фидер</b>							
	Я5134	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65				17
		2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0				17
2274УХЛ4		1,6	0,95-1,6				17	
2474УХЛ4		2,5	1,5-2,6				17	
2674УХЛ4		4,0	2,4-4,0				17	
2874УХЛ4		6,3	3,8-6,0	-		600x400x225	17	
2974УХЛ4		8,0	5,5-8,0				19	
3074УХЛ4		10,0	7,0-10,0				19	
3174УХЛ4		12,5	9,5-14,0				21	
3274УХЛ4		16,0	13,0-19,0				21	
3474УХЛ4		25,0	18,0-25,0				21	
<b>Двухфидерные нереверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер</b>								

Я5135	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65			600x400x225	17	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0				17	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6				17	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6				17	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0				17	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	-			17	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0				19	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0				19	
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0				21	
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0				21	
3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0			21			
<b>Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками и лампами на каждый фидер</b>								
Я5434	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65			600x400x225	17	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0				17	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6				17	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6				17	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0				17	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	-			17	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0				19	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0				19	
	<b>Двухфидерные реверсивные без автоматического выключателя, с кнопками, лампами и переключателями на каждый фидер</b>							
Я5435	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65			600x400x225	17	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0				17	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6				17	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6				17	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0				17	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	-			17	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0				19	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0				19	
<b>Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, промежуточным реле, кнопками, лампой и переключателем</b>								
Я5141	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		400x300x225	11	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			11	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			11	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			11	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			11	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			11	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			13	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			13	
	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0			15	
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0			15	
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0		15		
		3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0		600x400x225	17
		3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0			17
		3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0			20
		3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0			20
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0		600x600x275	23	
	4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0			23	
	4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0			27	
	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0			27	
<b>Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, промежуточным реле, кнопками, лампой и переключателем</b>								
	1874УХЛ4	0,6	0,38-0,65	2,0		600x400x225	11	
	2074УХЛ4	1,0	0,61-1,0	2,0			11	
	2274УХЛ4	1,6	0,95-1,6	2,0			11	
	2474УХЛ4	2,5	1,5-2,6	3,0			11	
	2674УХЛ4	4,0	2,4-4,0	5,0			11	
	2874УХЛ4	6,3	3,8-6,0	10,0			11	
	2974УХЛ4	8,0	5,5-8,0	10,0			13	
	3074УХЛ4	10,0	7,0-10,0	16,0			13	

Я5441	3174УХЛ4	12,5	9,5-14,0	16,0		15
	3274УХЛ4	16,0	13,0-19,0	20,0		15
	3474УХЛ4	25,0	18,0-25,0	32,0		15
	3574УХЛ4	31,5	27,2-36,8	40,0		17
	3674УХЛ4	40,0	34,0-40,0	50,0		17
	3774УХЛ4	50,0	42,5-57,5	63,0	600x600x275	22
	3874УХЛ4	63,0	53,5-63,0	80,0		22
	3974УХЛ4	80,0	68,0-92,0	100,0	800x600x275	27
	4074УХЛ4	100,0	85,0-100,0	125,0		27
	4174УХЛ4	125,0	106,0-143,0	160,0		33
	4274УХЛ4	160,0	136,0-160,0	160,0		33